



# 群義科技有限公司

高雄市岡山區大昌街64巷10號

電話：07-6251290 傳真：07-6251270

網址：www.birgtrack.com

## 圓頂光源產品說明書

| 產品類型         | 圓頂光源  |
|--------------|---|
| 規格型號         | BTCS-DTL80-W  |
| 光源顏色         | 白色  |
| 波長/色溫        | 6000K-6500K   |
| 輸入電壓         | 24 V  |
| 消耗電流(max)    | 0.23 A  |
| 消耗功率(max)    | 5.6 W   |
| 老化殼體溫度 (參考值) | 38 °C ( ±10% )  |
| 輸入連接器        | SMR-03V-B   |
| 輸入端口定義       | 1、LED+ 2、NC 3、LED-  |
| 冷卻方式         | 自然冷卻  |
| 光源壽命         | 紅色6萬小時衰減不超過50%<br>白色、藍色3萬小時衰減不超過50%   |
| 使用環境         | 溫度 0 ~ 4 0 °C<br>濕度 2 0 ~ 8 5 % RH ( 非凝結 )  |
| 保存環境         | 溫度 - 2 0 ~ 6 0 °C<br>濕度 2 0 ~ 8 5 % RH ( 非凝結 )  |
| 產品尺寸         | <p>參照產品安裝尺寸圖</p> <p>BTCS-DTL-80</p> <p>The technical drawing shows two views of the BTCS-DTL-80 dome light. The top view is a semi-circular dome with a diameter of 80 mm. The base diameter is 48 mm. The height of the dome is 38.5 mm. The base has a diameter of 68.2 mm. The drawing also shows a side view of the base with a diameter of 68.2 mm and a height of 9 mm. The base has four mounting holes with a diameter of 3.5 mm. The distance between the centers of the mounting holes is 500 mm. The base has a diameter of 75 mm and a height of 68.2 mm.</p> |